

## Alla scoperta del vostro telefono

Voi disponete di un apparecchio digitale ALCATEL Premium REFLEXES. Una tastiera alfanumerica, un display e delle icone per guidarvi vi faranno beneficiare della sua ergonomia e della sua praticità di utilizzo.

### Display

Comporta diverse pagine che forniscono informazioni sul vostro interlocutore o sulla comunicazione in corso.



Per tenervi informati o per modificare la vostra programmazione.



Chiamare dalla vostra rubrica personale.

Spia luminosa indicante la presenza di messaggi.

### Tasti programmabili e icone

Per chiamare un interlocutore, attivare un servizio o gestire le vostre chiamate. Ad ogni tasto sono associate delle icone:

#### Icone di comunicazione

- Chiamata in corso (lampeggiante).
- Comunicazione in corso.
- Comunicazione in attesa.
- Comunicazione in attesa comune.

#### Icone di funzione

- Funzione attivata.
- Funzione che richiede un'azione.
- Apparecchio o linea occupati.

#### Alcuni tasti di funzione sono preprogrammati:

- Passare da una pagina del display all'altra.
- Deviare le chiamate verso un altro destinatario.
- Conversare simultaneamente a tre (conferenza).
- Rimettere automaticamente l'ultimo numero chiamato (bis).

**Segreto** se volete che il vostro interlocutore non vi senta più.

**Interfonia** se volete che il vostro apparecchio risponda automaticamente ad una chiamata senza dover sganciare il microtelefono.

Accedere ai vari servizi di messaggia. Trasferire una conversazione verso un altro interlocutore.

### Tasti audio

**Altoparlante:** per far ascoltare ad altri la vostra conversazione per diminuire il volume dell'altoparlante o del microtelefono.

**Viva voce:** per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono.

### Tastiera alfanumerica

Protetta da una mascherina, permette di chiamare per il nome, per la messaggia e la programmazione. Avete a disposizione un'etichetta autoadesiva "Memo" da posizionare all'interno della mascherina.

**Posizionare l'etichetta dei tasti preprogrammati**  
Assieme all'apparecchio avete a disposizione un'etichetta stampata da posizionare nel mezzo dei tasti preprogrammati.

- Inserire un oggetto piatto nella fessura (1 fessura per ogni blocco di tasti)
- Sollevare la mascherina che ricopre il blocco di tasti.
- Inserire la vostra etichetta stampata.
- Rimettere la mascherina al suo posto.



## CAPIRE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Tastiera alfanumerica per la chiamata per il nome

Digitare direttamente il nome del vostro interlocutore: si visualizza un nome seguito dal suo n° di chiamata.



visualizzazione d'informazioni complementari visualizzazione del nome seguente nella lista visualizzazione per effettuare la chiamata quando precedente il nome e quello nella lista desiderato

## REGOLARE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Regolare il contrasto del display



si visualizza il livello del contrasto "Schermo - Icona"

pressioni successive (scelta: da 4 a 16) confermare finire

### Scegliere la suoneria o regolarne il volume

Potete scegliere la suoneria del vostro apparecchio (8 melodie possibili) e regolarne il livello sonoro (da 1 a 7).



si visualizzano il numero e il volume della melodia

pressioni successive (scelta: da 1 a 7) confermare per scegliere il livello del volume (7)

### Bloccare/sbloccare il vostro apparecchio



codice personale (4 cifre) per bloccare per sbloccare (tasto di default)

## TELEFONARE

### Per effettuare una chiamata

sganciare viva voce premere un tasto di chiamata comporre direttamente il numero

### Per rispondere

sganciare viva voce riagganciare

### Per terminare una conversazione

premere un tasto di chiamata comporre direttamente il numero

### Chiamare all'esterno della ditta



tasto di chiamata "N° esterno" comporre il n° dell'interlocutore comporre il n° dell'interlocutore n° composto

### Chiamare all'interno della ditta



tasto di chiamata "N° d'apparecchio" n° d'apparecchio operatrice nome dell'interlocutore o operatrice

### Chiamare dalla rubrica

**Personale** rubrica n° scelto (da 0 a 9) per chiamare per il nome n° abbreviato (da 8000 a 8399)

### Collettiva

### Richiamare l'ultimo numero chiamato



bis n° chiamato

### Essere richiamati automaticamente



interlocutore interno occupato

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabella dei codici

Una funzione può essere eseguita digitando il suo codice sulla tastiera numerica.

Funzioni	Codice impulso	Il vostro codice	Funzioni	Codice impulso	Il vostro codice
Annullamento della deviazione di tutte le deviazioni	790		Impegno del fascio principale	0	
Annullamento di una chiamata automatica	63		Inclusione	5	
Avviso di chiamata	2		Intercettazione della chiamata di gruppo	72	
Assegnazione di linea	861, 863, 864		Intercettazione della chiamata di un apparecchio	71	
Assegnazione di linea + avviso di tassazione	861, 863, 864		Invio codici MF	61	
Avviso di tassazione	84		Messaggia scritta (chiamata differita)	67	
Blocco/Sblocco	75		Messaggia vocale (codici riservati)	68 e 69	
Chiamata degli apparecchi	da 100 a 227		Non disturbare	793	
Chiamata dei gruppi	da 55 a 59		Numeri abbreviati collettivi	da 8000 a 8399	
Chiamata dei posti operatori	9		Ora dell'appuntamento (programmazione)		
Chiamata della messaggia	60		Parcheggio/ripresa da parcheggio	74	
Codici affari	60		Passeggio in programmazione	70 o B	
Conferenza	4		Protezione di una comunicazione	63 o #	
Consultazione di chiamata in attesa	60		Ricerca persona	76	
Deviazione delle chiamate di gruppo	795		Richiamata alternata	3	
Deviazione immediata	791		Rimissione dell'ultimo numero (bis)	77	
Deviazione selettiva	792		Rientro nel gruppo	797	
Deviazione sul cercapersone	794		Risposta alla suoneria generale	75	
Flash	62		Risposta al numero (bis)	76	
Gruppi di diffusione	da 2 a 9		Sostituzione (codice affari)	798	
Impiego dei fasci secondari	da 50 a 54		Sceglimento di un apparecchio	877	
			Trasmissione di un apparecchio	878	
			Uscita dal gruppo	796	

Il vostro apparecchio vi permette di accedere ad una serie di funzioni che dipendono dalla versione o dalla configurazione del vostro sistema. Potete programmare i vostri tasti e stampare nuove etichette. Consultare il manuale d'installazione o contattare il vostro distributore.

Nome : ..... N° d'apparecchio : .....  
N° di fax : ..... N° di GSM : .....  
E-mail : .....

Alcatel Business Systems si riserva il diritto, nell'interesse dei suoi clienti, di modificare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.  
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185

\*ALCATEL 4200

RL 3AK 19028 JTA4 Ed. 01

Group Reflexes

## GESTIONE CHIAMATE

### Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



### Ricevere una seconda chiamata

Finché siete in comunicazione, un secondo interlocutore cerca di entrare in contatto con voi.



### Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.




### Passare da un interlocutore all'altro (richiamata alternata)

In corso di comunicazione, un secondo interlocutore è in attesa. Per riprendere la comunicazione con questo interlocutore:




### Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



## PERSONALIZZARE IL VOSTRO APPARECCHIO

### Programmare il vostro codice personale



### Modificare il valore associato a un tasto



### Programmare la vostra rubrica personale



Numeri della rubrica personale	
0	6
1	6
2	7
3	8
4	9

## LAVORARE IN GRUPPO

### Intercettare una chiamata / Suoneria generale




### Diffondere un messaggio a un gruppo

Per diffondere un messaggio sugli altoparlanti degli apparecchi del gruppo a cui appartenete:



### Filtrare le vostre chiamate



### Inviare un messaggio scritto ai vostri interlocutori



## IN VOSTRA ASSENZA - AL VOSTRO RITORNO

### Deviare le chiamate



### Deviare le vostre chiamate a partire da un altro apparecchio



### Annullare tutte le deviazioni



### Consultare i messaggi ricevuti

La spia luminosa del vostro apparecchio indica la presenza di messaggi.

#### Messaggi scritti (e richieste di richiamata)



#### Messaggi vocali (opzione)



## GUIDA RAPIDA

ALCATEL  
Premium  
REFLEXES

apparecchio telefonico